

Aktualizace SW pro Sencor SDB-6010SI

Postup aktualizace není složitý a potrvá asi 5 minut. Vyžaduje připojený televizor:

1. připravit prázdnou USB klíčenku naformátovanou na **FAT32**
2. rozbalit ZIP soubor a oba soubory (*.cfg, *.sdl) z něj nahrát do kořenového adresáře klíčenky (vhodné nahrát prvně CFG, pak teprve SDL)
3. vložit tuto klíčenku do USB portu přijímače
4. vytáhnout 12V napájení ze zadní strany přístroje
5. **stisknout a držet tlačítko CH UP** (označeno "+") na **horní straně přístroje**
6. zapnout 12V napájení do přístroje (stále držet stisknuté tlačítko CH UP "+")
7. vyčkat na objevení obrazovky (výrazný bílý text na černém pozadí) s textem „Checking USB device“ a poté uvolnit tlačítko CH UP "+"



Přístroj sám provede postupně Download a programování všech 76 bloků paměti, postup je indikován na displeji přístroje i obrazovce televizoru.

(ukázka první fáze - download – 37 bloků je již staženo)



8. hotovo, přijímač se nakonec sám restartuje

Upozornění: zabezpečte nepřerušené napájení v průběhu celé aktualizace!

Poznámky:

- a) pokud přístroj odmítne USB klíčenku (velmi zřídka), zformátujte ji před aktualizací a nebo použijte jinou. Nepoužívejte prodlužovací kabely USB !
- b) pokud se vám nezdaří stiskem tlačítka + „trefit“ do nedlouhého intervalu, kdy přístroj testuje přítomnost nového SW na portu USB a přejde k normálnímu startu, zopakujte pokus znovu
- c) Irdeťo downloader testuje vhodnost SW a v případě nekompatibility aktualizaci nedovolí (kód výrobce a HW, verzi loaderu, ID systému, variantní číslo a pořadové číslo SW).
- d) ačkoli není reset přístroje vždy nezbytný, **důrazně doporučujeme reset provést na závěr aktualizace** (MENU/Instalace/Obnovení systému/Tovární nastavení).
Při použití FastScan je opětovné zprovoznění + ladění velmi rychlé.