SENCOR®

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ADAPTER SAMOCHODOWY USB (5 V /2 A)

1. Sposób użycia

Ten produkt spełnia funkcję ładowarki i jest przeznaczony do zapalniczki samochodowej (5V 2A 2USB)
W przypadku użycia obu USB odbiór przebiega z każdego złącza 1 A.
W przypadku użycia jednego złącza USB odbiór przebiega z 2A.

2. Domyślny

CCC (GB4943-2001/GB9254-1998/GB17625.1-2003)
CE YD/1032-2001

3. Charakterystyka wejścia

3.1 Nominalne napięcie wejściowe

Normalne: 14 V

3.2 Zakres napięcia wejściowego

Zakres napięcia wejściowego: 13 V - 24 V

3.3 Prąd wejściowy DC

13 V - 24 V Prąd wejściowy przy obciążeniu wynosi 1000 mA (max)

3.4 Szczytowy prąd wejściowy

Maksymalny prąd wejściowy <2000 mA (przy obciążeniu) przy włączaniu

3.5 Efektywność

Jeśli napięcie wejściowe wynosi 13 ~ 24 V DC, efektywność ładowarki będzie wynosić przy najwyższym obciążeniu powyżej 80 %.

4. Charakterystyka wyjścia

4.1 Nominalne napięcie wyjściowe

Zakres: 4,75 V - 5,25 V

4.2 Napięcie wyjściowe

Napięcie wyjściowe bez obciążenia: 4,75 V - 5,25 V
Napięcie wyjściowe przy pełnym obciążeniu: 4,75 V - 5,25 V

4.3 Nominalny prąd wyjściowy

Zakres wynosi 1,8 - 2,0 A w trybie CC

4.4 Moc nominalna

Moc wyjściowa: 10,0 W

4.5 Funkcja wskaźnika LED

Ładowanie: Niebieski

4.6 Przekroczenie prądu

Jeśli ładowarka włączy tryb CV, przekroczenie prądu wyjściowego musi być stabilne w normalnym zakresie ±10 %, z 10 ms po zmianie trybu ładowania.

4.7 Ochrona

4.7.1 Ochrona przed przepięciem

Ochrona przed przepięciem powinna wynosić max. 3,0 A.

4.7.2 Ochrona przed przegrzaniem

Jeśli temperatura głównych komponentów przekroczy 125 °C i wyjście będzie przeciążone, temperatura głównych komponentów zostanie automatycznie obniżona do 50 °C i zostanie odnowiony normalne wyjście.

4.7.3 Ochrona przed spięciem

W warunkach wejścia 13 - 24 V nie dojdzie do spięcia wyjścia i uszkodzenia ładowarki, spięcie się anuluje i odnowi się normalne wyjście.

5. Wymagane środowisko

5.1 Temperatura podczas pracy

0 °C do 40 °C

5.2 Temperatura magazynowania

-20 °C do +70 °C

5.3 Wilgotność podczas pracy

20 - 85 % RH

5.4 Wilgotność podczas magazynowania

5 - 95 % RH

6. Wymagania mechaniczne

6.1 Wymiary

91,5 (D) * 35 (Sz) *30 (W) mm max.

6.2 Ciężar

50 g max.

6.3 Złącze wejściowe

Standardowa zapalniczka samochodowa przeznaczona do ładowarki samochodowej

6.4 Wyjściowy kabel i złącze

DWA 4-PINOWE ZŁĄCZA USB

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji udzielą Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej
Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej
Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.

CE Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.