SENCOR®

SEP 520 BT

MANUALE D'USO

AURICOLARI WIRELESS TWS CON FUNZIONE POWERBANK

Caratteristiche:

1. Funzione PowerBank incorporata
2. Qualità del suono eccellente per godersi la musica
3. Confort per un uso continuativo in tutto il giorno
4. Fino a 7h di riproduzione continuative per ogni ricarica

Grazie per aver scelto le nostre ultime cuffie Bluetooth, leggere attentamente questo Manuale dell'utente prima di utilizzare queste cuffie e si prega di mantenere questo manuale per ulteriore riferimento.
Prima di operare, leggere tutte le avvertenze sulla sicurezza per assicurarsi un uso sicuro e appropriato.

Notizie di Sicurezza

Si prega di osservare le regole del Paese o della regione in cui ci si trova durante la guida.
Non smontare o modificare l'auricolare per nessun motivo, altrimenti si potrebbe danneggiare o bruciare l'auricolare. In caso di problemi di qualità, inviare l'auricolare a un centro di assistenza autorizzato per la riparazione. Tenere il prodotto e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
Temperature estreme causano la deformazione del dispositivo, riducono la capacità di carica e accorciano la vita lavorativa.
Si prega di non immergere l'auricolare nell'acqua. La garanzia verrà persa se il danno è causato dall'immersione in acqua.
Danneggerai l'udito se ascolti ad alto volume per lungo tempo. Si consiglia di utilizzare solo il volume più basso che è necessario per parlare e ascoltare la musica.

Istruzioni d'uso

Funzioni base

Pulsante di accensione multifunzione (MB)

Su entrambi gli auricolari è presente un pulsante multifunzione (MB).
La prima volta che usi gli auricolari devi estrarli dalla docking box e gli auricolari si accoppieranno automaticamente tra loro. Una volta accoppiati, l'auricolare destro emetterà lampeggi rossi e blu alternati, segnalando che è in modalità di accoppiamento. Accendere la connessione Bluetooth sul tuo dispositivo, trova il modello sul tuo dispositivo e connettiti.
L'apparecchio si spegnerà automaticamente una volta riposti nella docking box (inizieranno a caricarsi con la luce rossa accesa), si spegnerà automaticamente anche in caso nessun dispositivo sia connesso per 5 minuti. È possibile disattivare gli auricolari manualmente premendo per 3 secondi entrambi i pulsanti.
Una volta che gli auricolari sono stati associati e hai attivato il Bluetooth sul tuo dispositivo, lo faranno automaticamente ogni volta che verranno estratti dalla docking box.

Accensione e spegnimento

Premere il pulsante multifunzione (MB) su entrambi gli auricolari per 3-5 secondi

Modalità telefono

Premere il pulsante multifunzione (MB) una volta per ricevere una telefonata, premerlo ancora per terminare la chiamata.
Premere il pulsante multifunzione (MB) 3 volte per richiamare l'ultimo numero chiamato.
Premere il pulsante multifunzione (MB) per 2 secondi per rifiutare una chiamata

Modalità ascolto musica

Premere il pulsante multifunzione (MB) una volta per riprodurre/mettere in pausa l'ascolto di musica. Quando arriva una telefonata la musica si interrompe automaticamente; quando termina la telefonata la riproduzione della musica riparte.
Premere il pulsante multifunzione (MB) dell'auricolare destro per riprodurre il brano successivo.
Premere il pulsante multifunzione (MB) dell'auricolare sinistro per riprodurre il brano precedente.

Docking station – pulsanti ed uscite

La docking station (o base di ricarica) ha 1 pulsante (1). Premere il pulsante (1) per verificare lo stato di carica della batteria: se tutti i 4 led blu (4) emettono una luce blu, la doscking station è completamente carica.
La carica della batteria avviene con una cavo Micro-USB da inserire nella presa (3).
Per ricaricare un dispositivo, collegarlo col proprio cavo alla presa USB (2)

RESET CONNESSIONI

Assicurati che entrambi gli auricolari siano scollegati dal cellulare e/o da ogni dispositivo e siano accese. Quindi clicca rapidamente 2 volte su ogni auricolare per annullare l'accoppiamento di entrambi gli auricolari l'un l'altro. Quindi fai doppio clic rapidamente su ogni auricolare per accoppiarli reciprocamente. Quando lo vedi solo l'auricolare destro emette luce rossa e blu, significa che entrambi gli auricolari sono correttamente accoppiati tra loro e disponibili alla connessione con un dispositivo.
Riponi gli auricolari nella docking box e attendi fino a quando non si trovano in modalità di ricarica attiva. Togli l'auricolare destro, quindi fare doppio clic rapidamente sul pulsante multifunzione MB e attendere che lampeggi solo la luce ROSSA, quindi estrarre l'auricolare sinistro dal dock, attendere l'auto connessione e il ripristino è completo.

Risoluzione dei problemi – quando effettuare il RESET?

Quando entrambi gli auricolari non sono riusciti a connettersi tra loro, RESET dovrebbe risolvere il problema. Quando entrambi gli auricolari soffrono di gravi disturbi del segnale, a volte non possono connettersi tra loro, quindi RESET potrebbe aiutare.

Led indicatore di stato

Pairing mode	Led rosso/blu lampeggiano alternativamente
Avviso batteria bass	Led rosso lampeggia ogni 60 secondi
Ricarica	Led rosso fisso durante tutto il periodo di carica
Batteria carica	Led rosso spento

Specifiche:

Driver unit: Ø 6 mm
Impedance: 32 Ω +/- 10 %
Frequency range: 20 Hz – 20 kHz
Sensitivity: 97 dB +/- 3 dB /1 mW (S.P.L at 1 KHz)
Microphone Sensitivity: -42 dB ±3 dB
Battery: 3,7 V, 50 mAh Li-po; Base: 3,7V 2200 mAh Li-ion
Music playback time: 7 hours
Talking time: 8 hours
Standby time: 30 days
Charging time Earbuds: 1,5 hours
Charging time Docking Station: 3 hours
Working range: 10 meters
Operating temp 0–40°C
Connector: Micro USB
Weight: 86 g
Water-resistant: IP20
Bluetooth version: 5.0
Max. power of wireless transmitter:
2.5 mW / 2.4 GHz – 2.485 GHz

Accessori inclusi

1) Base di carica con funzione Powerbank
2) Cavo micro-Usb per la ricarica
3) Manuale
4) 2 coppie di adattatori per orecchio

Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate

Il significato del simbolo sul prodotto, sul suo accessorio o sulla confezione indica che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico. Smaltire questo prodotto presso il punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettroniche. In alternativa in alcuni stati dell'Unione Europea o in altri stati europei puoi riportare i tuoi prodotti al tuo rivenditore locale quando acquisti un nuovo prodotto equivalente.
Il corretto smaltimento di questo prodotto aiuterà a risparmiare preziose risorse naturali e aiuterà a prevenire il potenziale negativo impatto sull'ambiente e sulla salute umana, che potrebbe essere causato da una gestione impropria dei rifiuti. Per favore chiedi ulteriori dettagli alle autorità locali o al centro di raccolta rifiuti più vicino. Lo smaltimento improprio di questo tipo di rifiuti può essere soggetto alle normative nazionali per le sanzioni.

Per entità aziendali nell'Unione Europea
Se desideri smaltire un dispositivo elettrico o elettronico, richiedi le informazioni necessarie al tuo venditore o fornitore.

Con la presente, FAST ČR, a.s. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio SEP 520 BT è conforme alla Direttiva 2014/53 / UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.sencor.eu